

## CS 575

## Zabezpečovací ústředna

- Osm plně programovatelných vstupů
- Bezdrátové rozšíření až do 32 vstupů
- Rozdělení až na 4 oblasti
- Až 99 uživatelů
- Tisňový kód
- Vestavěný komunikátor
- Dálkový up/download
- Využití jedné linky společně se záznamníkem
- Monitor telefonní linky – testuje napětí i proud
- Čtyři vestavěné výstupy
- Vestavěný budič sirény
- Připojení dvou nebo čtyřvodičových požárních hlásičů
- Přiřazení vstupu do jedné nebo více oblastí
- Automatické zapínání nočního režimu
- Dynamický test baterie
- Maximálně 32 klávesnic

→ **Komunikace**

Události z ústředny mohou být přenášeny až na 6 telefonních čísel v závislosti na oblasti nebo události, která nastala.

- Formát SIA a Contact ID
- Podpora vybraných pulsních formátů
- Zprávy o automatickém testu
- Zprávy o neúspěšné komunikaci
- Zprávy o začátku a konci programování
- Přenáší události i během programování

→ **256 událostí v deníku**

Obsahují datum, čas, událost a číslo oblasti

→ **Rozdělení do oblastí**

- Rozdělení až na 4 oblasti
- Zvláštní identifikační kód pro každou oblast na PCO
- Uživatelské kódy i pro více oblastí
- Nastavení vlastností pro každou oblast

→ **Rozšíření o „drátové“ vstupy**

CS575 může být rozšířena o 16 vstupů

- CS216 – modul rozšíření 16 vstupů
- Může být instalován až 800 m od ústředny

→ **Rozšíření o bezdrátové vstupy**

CS575 může být rozšířena použitím bezdrátových přijímačů RX814 nebo RX1614

- Maximálně 32 plně monitorovaných vstupů
- Akustický signál klávesnice při poplachu, sabotáži, vybité baterii a ztrátě signálu

→ **Napájecí zdroj**

Transformátor 16,5V, 25VA, max. 500mA pro napájení detektorů

→ **K CS575 může být připojeno až 32 modulů včetně klávesnic**

Modul rozšíření vstupů

Rozšíření o 16 vstupů nebylo nikdy jednodušší než je to možné dnes s modulem CS216

Bezdrátový rozšiřovací modul

Bezdrátové přijímače dovolují integraci nejnovější bezdrátové technologie do ústředny CS575. Maximálně 32 vysílačů může být přiřazeno do 4 oblastí a zprávy o poplachu či sabotáži budou zobrazeny na klávesnici.

CS507 - modul 7 výstupů

Výstupy mohou být spínány některou ze široké škály událostí nebo jejich kombinací. To předurčuje CS507 jako mocný nástroj ovládání poplachových výstupů, osvětlení či domácí automatizace.

Modul zvuku a domácí automatizace

Modul CS534 může řídit ostatní zařízení domácí automatizace s rozhraním X-10 a umožňuje též obousměrný přenos zvuku (např. do PCO). CS534 také nabízí možnosti časového ovládání přepínání např. režimů ústředny atd.

*Moderně řešená konstrukce ústředny dovoluje integraci několika systémových modulů do jedné skříně.*

# CS 575

# ARITECH

## → Technické parametry

Transformátor	230 V/16,5 V, 25 VA
Výstupní proud	500mA
Odpor smyčky	
Standardní smyčka	300 Ohm max.
2- vodičová smyčka požárních hlásičů	30 Ohm max.
Napájecí proud sířeny	max 2,5 A
Doba odezvy vstupu	nastavitelná 50 ms nebo 500 ms
Pracovní teplota	0° až 49° C
Rozměry	
Klávesnice	105 x 155 x 30 mm, barva bílá
Ústředna	255 x 400 x 120 mm, barva bílá

## → Jak objednávat

CS575	zabezpečovací ústředna 8 vstupů – plastová skřín
CS575M	zabezpečovací ústředna 8 vstupů – kovová skřín
CS5208	klávesnice LCD
CS52086	klávesnice LED
LK575208	jazykový kit
CS534	zvukový modul s X-10
CS216	expander 16 vstupů
CS507	expander 7 výstupů
CS5003	Program pro UP/DOWNLOAD
Bezdrátové komponenty 433,92 Mhz	
RX814CA-pcb	přijímač 8 kanálů – jen DPS
RX1614CA-pcb	přijímač 16 kanálů – jen DPS
RX814CA	přijímač 8 kanálů - plastová skřínka
RX1614CA	přijímač 16 kanálů – kovová skřínka
RF32014	vysílač - magnetický kontakt
RF42514	vysílač – EV425 PIR detektor
RF572314	vysílač – kouřový hlásič
RF36014	vysílač – vodotěsný tísňový hlásič
RF35414	ovladač - 4 tlačítka
RF35214	ovladač - 2 tlačítka

### ARITECH Česká republika s.r.o.

Bayerova 40 Na Zámecké 5  
602 00 Brno 140 00 Praha 4 - Nusle  
Tel.: 05 - 41 21 37 65 Tel./fax: 02 - 61 21 57 50  
Fax: 05 - 41 21 27 26 Tel.: 02 - 692 44 17  
e-mail: aritech@aritech.cz  
www: www.aritech.cz

### INTERLOGIX EUROPE & AFRICA

Headquarters  
Excelsiorlaan 28  
B-1930 Zaventem  
Tel.: +32 - 2 - 725 11 20  
Fax: +32 - 2 - 721 40 47

**Prodejní centra :** Baltské státy, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Jižní Afrika, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Východní Evropa

LFCS57520 Rev.1 0301/CZ

Aritech si vyhrazuje právo na změnu bez upozornění.  
Aritech je obchodní značka firmy Interlogix.

an **interlogix** company